



# VISIO - VIRE

Synchronisierte Fotozellen



## Die Sicherheit, die bewahrt und schützt

Die Fotozellen Visio und Vire erfassen während der Bewegung von Türen, Toren, Rollläden und Schranken jedes Hindernis und sorgen somit für höhere Sicherheit. Beide Fotozellen sind mit dem Relais

synchronisiert und unterscheiden sich durch den Anwendungstyp, auch wenn beide einfach zu installieren sind.

**Setzen Sie auf Visio oder Vire, wenn Sie Ihre Automatisierungsanlage ergänzen und schützen möchten.**

	VISIO / VIRE
Reichweite	20 m
Versorgung	12/24 V DC
Stromaufnahme Tx/Rx	25/35 mA
Schutzart	IP54
Typ der Rx-Kontakte	Nc + No
Max. Strombelastbarkeit Rx-Kontakte	1 A/24 V DC
Temperatur min./max.	- 20 + 55 °C
Abmessung mm	64x78x26 / 76x40x22

### VISIO



Synchronisiertes Fotozellenpaar für Außenbereiche (1 Paar/Pckg.)

### VIRE



Synchronisiertes Fotozellenpaar zur Anbringung an Säulen der Produktreihe REX von LIFE. Ausrichtbar  $\pm 15^\circ$ . (1 Paar/Pckg.)

### AREC



Gehäuse zum Einmauern für Fotozellen, Wahlschalter und digitale Einbautastaturen (10 St./Pckg.)

### AREF / ARES



Haltebügel für Fotozellen, Wahlschalter und vorstehende (AREF) oder an der Säule zu montierende (ARES) digitale Tastaturen. (4 Stck./Pckg.)

### ALEP



Befestigungsblende für Fotozellen, Wahlschalter und digitalen Tastaturen bei Vorhandensein anderer Vorrüstungen an der Wand (4 St./Pckg.)